

Kontrolní skříňka

Kontrolní skříňka

Popis

- ▶ Pro ruční spouštění hlášení, melodií nebo před-nahranych zpráv.
- ▶ Skříňkou lze ovládat také zprávy pro začátky a konce před-nahranych SEP* alarmů.
- ▶ "STOP" funkce: zastavení přehrávání všech melodií v jedné nebo více zónách.
- ▶ 2 funkční módy, "autonomní" nebo "SIGMA", (nastavitelné Sigma softwarem).
- ▶ Identifikace a konfigurace pomocí vestavěného webového serveru.

*SEP: Safety Emergency Procedures. (Bezpečnostní nouzové postupy)



Módy funkce

- ▶ **Mód "SIGMA"** (součástí instalace je řídicí ústředna Sigma).

V módu "SIGMA" řídicí skříňka umožňuje:

- Ručně spustit/zastavit melodii.
- Aktivovat/de-aktivovat relé.
- Aktivovat/de-aktivovat programy.

Všechny akce zahájené z ovládací skříňky jsou směrovány přes řídicí ústřednu Sigma. Příkazy jsou zaznamenány v ústředně; v případě výpadku sítě nedojde k jejich ztrátě.

- ▶ **Mód "autonomní"** (součástí instalace není řídicí ústředna Sigma).

V "autonomním" módu řídicí skříňka umožňuje:

- Ručně spustit/zastavit melodii..

Když není instalována řídicí ústředna Sigma, řídicí skříňka zasílá příkazy přímo zařízením Harmonys.

- ▶ **Kontrolní skříňka - rozšíření**

Pro zvětšení počtu ručních příkazů, je možné připojit rozšiřující kontrolní skříňku.

- ▶ **SEP funkce**

V případě ručního řízení je možné spustit SEP alarm.



Technické vlastnosti

- ▶ Nárazuvzdorná ABS skříňka.
- ▶ Indikátor napájení:
 - Led SVÍTÍ (zelená) = zařízení je napájeno:
 - Led NESVÍTÍ = není napájeno:
- ▶ Indikátor připojení k síti:
 - Led bliká rychle červeně = probíhá komunikace po síti:
 - Led bliká pomalu červeně = zařízení je připojeno k síti:
 - Led N.= nepřipojeno:
- ▶ Pracovní teplota: 0 to +50°C.
- ▶ Index ochrany: IP41.
- ▶ Napájení: PoE (Power over Ethernet).
- ▶ Rozměry: d167 x š88 x v50 mm.
- ▶ Spotřeba: 2W.
- ▶ Váha: 0.400kg.

Standardy

- ▶ EN 60950 - EN 55022 - EN 550024.

Rozměry v mm



Objednací čísla

- ▶ Kontrolní skříňka - 4 tlačítka 907760
- ▶ Rozšiřující kontrolní skříňka - 4 tlačítka 907761

